

Lista zatwierdzonych baterii

Wersja:Growatt-LV48-0006

Data wydania:2025/1/9

Wydane przez:ShenZhen Growatt New Energy Co.,Ltd.

Firma Growatt niniejszym oświadcza, że poniższe modele inwerterów są zgodne z poniższymi markowe baterie.

Wydane przez: Daisy Xiao

Modele inwerterów:

SPM 3-6kTL-HU, SPM 8-10kTL-HU, SPH 8-10kTL-HU-US(B), SPH 10000TL-HU,

W dalszej części dokumentu SPH 10000TL-HU-US będzie oznaczany skrótem SPH/SPM.

SPE 8000-12000 ES, SPE 3.5-6KTL HVM-G2, SPE 6000-12000 US będą

w dalszej części tekstu oznaczane skrótem SPE.

SPF 6000ES Plus, SPF 3-5k ES, SPF 3,5-5k ES Lite, SPF 2-5kTL HVM, SPF 3000TL

LVM, SPF 3,5-5kTL HVM-Pro, SPF 4-12kT HVM, SPF 4-12kT DVM, SPF 4-18kT

W dalszej części dokumentu DVM-MPV będzie oznaczany skrótem SPF.

W dalszej części dokumentu WIT 4-15k-HU będzie nazywany w skrócie WIT.

Lista baterii:

Battery		Inverter			
Battery Brand	Battery Model	Inverter Model	RS485 or CAN	Inverter Setup	
Growatt	Hope 5.5L-A1, Hope 5.0L-B1	SPH/SPM HU	RS485	00	
		SPE, SPF		L01	
	ALP 5.0L-E2-US, ALP 5.0L-E1, AXE 5.0L - C1 Hope 5.5L-A1, Hope 5.0L-B1, Hope 14.3L-A1	SPH/SPM HU	CAN	01	
		SPE, SPF		L51	
	WIT		✓		
Sacolar	STR 5.5-A1	SPH/SPM HU	CAN	01	
		SPE, SPF		L51	
		WIT		✓	
		SPH/SPM HU	RS485	00	
		SPE, SPF		L01	
Energys	OGHB 1548-Li	SPH/SPM HU	CAN	02	
Topband	TB48100F-T110AD	SPH/SPM HU	RS485	03	
		SPE, SPF		L01	
PYLON	US2000B, US3000, US2000C, US3000C, Pelio-L UP5000, US5000, Force L1, Force L2, UF5000	SPH/SPM HU	CAN	04	
		SPE, SPF		L52	
	UP2500	SPE, SPF	RS485	L04	
Dyness	DL2.5, DL3.6, DL5.0, DL5.0C, DL5.0e, DL5.0X; Powerbox G2, PowerBrick, Powerbox Pro, PowerDepot H5B; B4850, B3, A48100, B51100, BX51100	SPH/SPM HU	CAN	01	
		SPE, SPF		L51	
		WIT		✓	
			SPH/SPM HU	RS485	00
			SPE, SPF		L01
PYTES	V5°, E-BOX-48100R	SPH/SPM HU	CAN	01	
		SPE, SPF		L51	
		WIT		✓	
		SPH/SPM HU	RS485	00	

Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd

		SPE, SPF		L01
Raystech	RT5427, RT10854, RT5000 LM, RT5000 B, RT5427-LV-RACK, RT5120M	SPH/SPM HU		01
		SPE, SPF	CAN	L51
		WIT		✓
EG4	EG4-LL, SR-48-100-LP4-IN-02, WM-48-100-IN-00, WP-16/280-1AWLL, WM-48 280-LL-00, WM-48-280-1-IN-LL-00	SPH/SPM HU		01
		SPE, SPF	CAN	L51
		WIT		✓
Zetara	ZLES5000R, ZRLVESS5KR, ZRLVESS10KR, ZRLVESS5KR-LP, ZRLVESS5KR-V3, ZLES5000W, ZRLVESS5KW-SC, ZRLVESS10KW, ZRLVESS14.3KW, ZRLVESS14.3KW-OD, ZRLVESS5KHS, ZRLVESS5KVS	SPH/SPM HU		01
		SPE, SPF	CAN	L51
		WIT		✓
Soluna	Soluna EOS 5K Pack Soluna EVO 5K Pack Soluna 10K Pack LV Soluna Franz 9.6K Pack LV	SPH/SPM HU		01
		SPE, SPF	CAN	L51
		WIT		✓
CF Energy	CFE-5100,CFE-5100S, CFE-2400,CFE-10H, CFE-5,CFE-WL10, CFE-WL15	SPH/SPM HU		01
		SPE, SPF	CAN	L51
		WIT		✓

Partnerzy Growatt Battery obsługujący komunikację zamkniętą



Notatka:

1. Ustaw tryb baterii na litowy i ustaw tryb litowy zgodnie z inwerterem ustawionym powyżej.
2. Kupujący powinien potwierdzić u dostawcy akumulatora, czy akumulator jest kompatybilny z falownikiem Growatt, w przeciwnym razie Growatt nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię, spowodowaną problemami z komunikacją.
3. Jeśli szukasz informacji, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym poniżej.

iverson.li@growatt.com Iverson Li

zhenqi.xiao@growatt.com Daisy Xiao