

# Growatt ShineLink



Bezprzewodowy rejestrator danych, łatwy w instalacji, nie wymaga konfiguracji. Idealny do zastosowania w miejscach, gdzie poprowadzenie kabla internetowego nie jest możliwe.

- Łatwa obsługa, instalacja plug-and-play
- Automatyczne przypisywanie adresów IP
- Szeroki zasięg do 120 metrów
- Monitorowanie do 8 falowników przez moduł RF433
- Archiwizacja danych przez 30 dni
- Darmowy monitoring przez serwer Shine

PRODUKT · GROWATT

Karta katalogowa

ShineLink

## Interfejs komunikacyjny

RF433	Tak
RF433 (otwarta przestrzeń)	Do 120 metrów
RF433 (dwie ściany)	20 m

## Źródło zasilania

Zużycie energii	<2W stan czuwania, <5W szczyt
Napięcie wejściowe zasilacza AC	196V~250V
Częstotliwość pracy zasilacza AC	50/60Hz

## Dane ogólne

Wymiary (Szer / Wys / Gł) (mm)	105/85/26mm
Waga	< 1kg
Sposób montażu	Stół / ściana
Stopień ochrony	IP30
Wyświetlacz	LED
Temperaturowy zakres pracy	-25°C ~+60°C
Wilgotność względna	0-95%

## Właściwości

Graficzny interfejs użytkownika	Android/IOS APP
Zdalna aktualizacja oprogramowania	Tak
Maksymalna ilość monitorowanych urządzeń	8(RF433)
Gwarancja	1 rok

CE